

## Офисные замки «Орбита» на RFID-картах

### Информация

**Рабочие температуры :** 0°C ~ +70°C

**Рабочая влажность :** 20% ~ 80%

**Максимальное кол-во карт :** 100

**Вес :** 1,8 кг

**Аккумуляторы :** 4 шт типа AA

### Программирование RFID-замка

1. Поднесите к замку новую карту. Замок должен издать звуковой сигнал и должен загореться зеленый светодиод. Данная карта станет «Авторизационной» для этого замка.
2. Для программирования «Гостевой картой» - прикоснитесь «Авторизационной картой» к замку, а после того, как загорится зеленый светодиод, прикоснитесь новой картой.

Для сброса замка прикоснитесь «Авторизационной картой» к замку трижды

Для включения «Свободного входа» (режим без запираения двери) нужно прикоснуться к замку дважды «Гостевой картой». Для отмены данного режима прикоснитесь «Гостевой картой» снова.

Если после поднесения карты мигает желтый светодиод на замке, значит данную карту не запрограммировали для данного замка.

### Для ухода за замком:

1. Используйте мягкую ткань с чистой поверхностью. Не используйте воду, спиртосодержащие материалы и другие химические вещества, которые могут повредить механизмы замка или способствовать появлению ржавчины.
2. Для улучшения работы замка механические детали периодически нужно смазывать.
3. Не забывайте также периодически менять аккумуляторы питания замка